PHILIPS

Lighting



Popis výrobku

ActiLume 1-10V

Jednotku ActiLume 1-10 V lze připojit k řídicímu vstupu 1-10 V DC předřadníku typu HF-RJednotka ActiLume 1-10 V je kalibrována pro použití ve standardní situaci s nainstalovanou intenzitou 600 lux a požadovanou intenzitou 500 lux

Výhody

- Zařízení pro regulaci podle denního světla/detekci přítomnosti, které lze snadno nainstalovat do svítidla 1-10 V
- Čidlo lze připojit k předřadníku přímo (pouze stmívání) nebo ve spojení s jednotkou SwitchBox (stmívání a spínání)
- Nabízí energeticky úsporná řešení, která lze snadno nainstalovat
- Má tvar stejný jako čidlo Actilume DALI & MicroLuxSense s krytem

Vlastnosti

- V případě potřeby lze ActiLume 1-10 V nastavovat manuálně pomocí otáčející se clony, která se nastaví do příslušného bodu
- Citlivost čidla lze měnit v rozsahu od 1/3 do 3
- Pomocí otočného ovladače lze volit dobu prodlevy od 1 do 30 minut
- Ve spojení s jednotkou SwitchBox lze spínat až 3 předřadníky HFR 254 T5, výsledkem čehož jsou mimořádně
- nízké pohotovostní ztráty (< 350 mW)
- Osobní ovládání prostřednictvím funkce Touch and Dim (stmívání na dotyk) na spínací skříňce SwitchBox
- Tlačítko pro aktivaci stohodinového záběhového režimu pro světelné zdroje

Aplikace

- Toalety, chodby a sklady
- Stojací lampy, závěsná svítidla
- Optimalizováno pro výšky místnosti max 3,5m

ActiLume 1-10V

Versions



LRM1657/05 ActiLume 1-10V Ind Mov Sensor

Detaily o výrobku

Detailshot LRM1657



LRM1657 Front image



© 2021 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.