Zamontuj i zapomnij

MASTER TL-D Xtreme

Świetlówka MASTER TL-D Xtreme wyróżnia się ekstremalnie wysoką trwałością. Dzięki temu koszt eksploatacji lampy w całym okresie jej trwałości jest bardzo niski. W efekcie lampa świetnie nadaje się do pomieszczeń, gdzie wymiana świetlówek jest droga z powodu dużej wysokości sufitów czy zakłóceń produkcji. Sprawdza się również w miejscach, w których wymagana jest bardzo wysoka trwałość, takich jak tunele, platformy wiertnicze lub linie produkcyjne. Lampa może współpracować z istniejącymi statecznikami lub dedykowanym osprzętem HF Xtreme.

Korzyści

- Ekstremalnie wysoka trwałość (sięgająca 10 lat) przekłada się na niższe koszty konserwacji, mniejszą ilość odpadów oraz niższe koszty utylizacji po zakończeniu eksploatacji
- Mniej problemów z przedwczesnymi usterkami
- Możliwość zastąpienia wymiany indywidualnej wymianą grupową

Cechy

- Wyjątkowo długi okres eksploatacji — do 10 lat pracy
- najdłuższy okres eksploatacji w połączeniu ze specjalnie zaprojektowanym statecznikiem Philips HF Xtreme
- Zaślepka z zieloną dolną płytką w kształcie litery X odróżnia tę lampę od innych świetlówek
- Niska zawartość rtęci (3 mg)

Zastosowanie

- Nadaje się do zastosowań w miejscach, gdzie konserwacja jest droższa (wysokie sufity, utrudniony dostęp), gdzie wymagane jest nieprzerwane funkcjonowanie (procesy produkcyjne, zamknięte tunele), lub gdzie awaria lampy jest niedopuszczalna ze względu na bezpieczeństwo: tunele, procesy, zakłady przetwarzające żywność lub fabryki przemysłu petrochemicznego

MASTER TL-D Xtreme

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Aby uzyskać 100% deklarowanej trwałości, nie należy przyciemniać lampy poniżej 30%
- W przypadku korzystania ze statecznika elektromagnetycznego w celu uzyskania deklarowanej trwałości zdecydowanie zalecamy stosowanie zapłonników Philips S10 lub S10E (w przypadku typów 18W S2 lub S2E) oraz instalację nowych zapłonników przy wymianie lamp.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Wersje

LPPR TL-D8LL 0003

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.