

Popis produktu

ActiLume MicroLuxSense

Snímač MicroLuxSense sa zapája do vstupu riadenia jednosmerného prúdu 1 – 10 V na predradníku HFR.MicroLuxSense stlmí svetlo takmer až na minimálnu úroveň predradníka.MicroLuxSense je kalibrovaný na používanie v štandardných kancelárskych priestoroch s nainštalovaným osvetlením 600 luxov a požadovaným osvetlením 500 luxov

Výhody

- Zariadenie na reguláciu podľa denného svetla, ktoré možno jednoducho vsadiť do svietidla 1 – 10 V
- V prípade inštalácie v blízkosti okien ponúka možnosti úspory energie
- Má rovnaký tvar ako snímač Actilume s krytom

Vlastnosti


- V prípade potreby možno systém MicroLuxSense manuálne nastaviť pomocou rotačnej membrány na nastavenie menovitej hodnoty. Citlivosť snímača možno zmeniť v rozsahu 1/3 až 3.
- Novú menovitú hodnotu možno skopírovať pre všetky svietidlá MicroLuxSense s podobnými podmienkami pre denné svetlo a odrazy.
- Systém MicroLuxSense dokáže regulovať až 20 svietidiel vybavených predradníkmi Philips HFR.
- Snímač svetla možno zacvaknúť medzi optické prvky alebo vedľa nich. Snímač obsahuje blokovacie ryhy (zodpovedajúce snímaču ActiLume).

Aplikácie


- Snímač MicroLuxSense je určený pre všetky kancelárske aplikácie
- MicroLuxSense je navrhnutý pre stropy s priemernou výškou 2,5 až 3 m

ActiLume MicroLuxSense

Versions



Rozmerový obrázok



Product
LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Všetky práva vyhradené. Špecifikácia podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú majetkom Philips Lighting Holding B.V. alebo jej príslušných majiteľiv.