


# PAR38 Downlighter ESaver

## PAR38 ES 18W WW E27 220-240V 1CH/6

Energy-saving lamp for incandescent reflector replacement or halogen replacement, in professional or home applications

### Güvenlik ve uyarılar

- Bir lambanın kırılmasının sağlığınızı etkilemesi son derece düşük bir ihtimaldir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika boyunca havalandırın ve parçaları, tercihen eldivenle, toplayın. Parçaları plastik bir poşete koyun ve geri dönüşüm için bölgenizdeki atık dönüşüm tesisine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.
- Kompakt flüoresan lambalar özel atık olarak görülmeli, geri dönüşüm için bölgenizdeki atık dönüşüm tesisine götürülmelidir. Avrupa Aydınlatma Endüstrisi cıva, diğer metaller, cam vb.'ni geri dönüştürebilen bir altyapı kurmuştur.

### Ürün veri

| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| **Kapak Tabanı** | E27 [E27] |
| **Nominal kullanım ömrü** | 6.000 h |
| **Anahtar Döngüsü** | 3.000 |
| **Nominal Kullanım Ömrü (Saat)** | 6.000 h |
| **Aydınlatma Teknolojisi** | Compact Fluorescent Integrated |

| Işık Teknik Ayrıntıları | |
|---|---|
| **Renk Kodu** | 827 [CCT of 2700K] |
| **Işın Açısı (Nom)** | 120 ° |
| **Işık Akısı** | 945 lm |
| **Işık Yoğunluğu (Nom)** | 280 cd |
| **Renk Kodlaması** | Sıcak Beyaz (WW) |
| **Renk Türü Koordinatı X (Nom)** | 463 |
| **Renk Türü Koordinatı Y (Nom)** | 420 |
| **İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)** | 2700 K |

| | |
|---|---|
| **Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)** | 50 lm/W |
| **Renk oluşturma dizini (CRI)** | 82 |
| **Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)** | 65 % |
| **90° Konide Işık Akısı (Nominal)** | 945 lm |

| Çalıştırma ve Elektrik | |
|---|---|
| **Hat Frekansı** | 50 or 60 Hz |
| **Giriş Frekansı** | 50 veya 60 Hz |
| **Güç Tüketimi** | 18,0 W |
| **Lamba Akımı (Nom)** | 140 mA |
| **Başlangıç Saati (Nom)** | 0,3 s |
| **%60 ışığa kadar ısınma süresi** | 10-100 sn s |
| **Güç Faktörü (Kesir)** | 0.6 |
| **Voltaj (Nom)** | 220-240 V |

# PAR38 Downlighter ESaver

| Kontroller ve Dim Etme | |
|---|---|
| **Dim Edilebilir** | Hayır |


| Mekanik ve Muhafaza | |
|---|---|
| **Lamba Biçimi** | PAR38 [PAR 4,75 inç/121 mm] |

| Onay ve Uygulama | |
|---|---|
| **Cıva (Hg) İçeriği (Maks)** | 2,0 mg |
| **Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.** | 18 kWh |

| Ürün Verileri | |
|---|---|
| **Sipariş ürün adı** | PAR38 ES 18W WW E27 220-240V 1CH/6 |

| | |
|---|---|
| **Tam ürün adı** | PAR38 ES 18W WW E27 220-240V 1CH/6 |
| **Tam ürün kodu** | 871016321671310 |
| **Sipariş kodu** | 21671310 |
| **Malzeme No. (12NC)** | 929689611309 |
| **Numeratör - Paket Başına Miktar** | 1 |
| **EAN/UPC - Ürün/Kutu** | 8710163216713 |
| **Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı** | 6 |
| **EAN/UPC - Kutu** | 8710163216737 |

## Boyutlu çizim




| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|---|---|---|---|
| PAR38 ES 18W WW E27 220-240V 1CH/6 | 122 mm | 140,2 mm | 43,5 mm |

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.