



Niższe łączne koszty eksploatacji!

MASTER PL-C Xtra 4 pinowe

MASTER PL-C Xtra to wydajna kompaktowa świetlówka, używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Dodatkowo lampy MASTER PL-C Xtra zapewniają znacznie niższe koszty eksploatacji. Wynika to z ich trwałości (ponad dwukrotnie większej niż standardowych lamp MASTER PL-C) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym statecznikiem zawierającym wbudowany system podgrzewania elektrod. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Korzyści

- Mniejsza pracochłonność i niższe koszty serwisowania, możliwość zastąpienia wymiany indywidualnej wymianą grupową
- Optymalne parametry oświetleniowe dla długiego okresu działania po włączeniu
- Wybór różnych barw światła
- Dobrze oddawanie barw ($R_a > 80$)
- Możliwość przyciemniania do poziomu 30% maksymalnego strumienia świetlnego

Cechy

- 4-kołkowy trzonek
- Technologia świetlówek trójfosforowych
- Bardzo wysoka trwałość i odporność na awarie
- Niski spadek strumienia świetlnego w okresie użytkowania lampy

MASTER PL-C Xtra 4 pinowe

Zastosowanie

- Opracowana jako główne lub pomocnicze oświetlenie w profesjonalnych zastosowaniach
- Oprawy oświetleniowe typu downlight wbudowane lub montowane na powierzchni, naścienne, stołowe i zwieszane
- Odpowiednie do oświetlania miejsc, w których koszty konserwacji są wysokie (w związku z dużą wysokością do sufitu lub trudnym dostępem do niego): sklepy jedno- i wielobranżowe, supermarkety, magazyny, hale produkcyjne, miejsca publiczne

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy, a także od użytego statecznika HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne podgrzanie elektrod skracają trwałość lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Wersje



LPPR PLC4PLTG 18W

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	142,9 mm

MASTER PL-C Xtra 4 pinowe

