



Φωτισμός φθορισμού μεγάλης διάρκειας ζωής

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής Xtra

Αυτός ο λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του λαμπτήρα υψηλής φωτεινής ροής TL5 High Output (οι λαμπτήρες TL5 HO έχουν βελτιστοποιηθεί για εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή φωτεινή ροή και προσφέρουν εξαιρετική διατήρηση φωτεινής ροής και απόδοση χρωμάτων) με μια μεγάλη και αξιόπιστη διάρκεια ζωής. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης και εξοικονόμηση στις δαπανηρές μεμονωμένες αντικαταστάσεις. Κυρίως έχει εφαρμογή σε σημεία όπου το κόστος αντικατάστασης λαμπτήρων και/ή διακοπών λειτουργίας είναι υψηλό.

Οφέλη

- Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και οι λιγότερες πρώιμες αστοχίες συνεπάγονται με μικρότερη όχληση και χαμηλότερο κόστος συντήρησης και διευκολύνουν την αλλαγή από μεμονωμένη σε ομαδική αντικατάσταση
- Λιγότερα απόβλητα και χαμηλότερο κόστος διάθεσης στο τέλος της διάρκειας ζωής
- Κάνει δυνατή την ελαχιστοποίηση των διαστάσεων του συστήματος και δίνει ελευθερία για το σχεδιασμό

Χαρακτηριστικά

- Σημαντική μείωση των αρχικών αστοχιών με την ενσωμάτωση εξελιγμένης τεχνολογίας μεγάλης διάρκειας ζωής
- Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- Σχεδιασμένο για υψηλή απόδοση φωτισμού και ελαχιστοποίηση του συστήματος (40% λεπτότερο από τους λαμπτήρες TL-D)
- Η μέγιστη φωτεινή ροή επιτυγχάνεται στους 35–40 °C κατά προσέγγιση σε θέση ελεύθερης λειτουργίας εάν χρησιμοποιείται ηλεκτρονική διάταξη οδήγησης με χαρακτηριστικό αποκοπής
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής Xtra


Εφαρμογή

- Για εφαρμογές με υψηλό κόστος συντήρησης π.χ. ψηλά ταβάνια ή άλλα σημεία με δυσκολία πρόσβασης
- Πολυκαταστήματα, σουπερμάρκετ, αποθήκες, αίθουσες παραγωγής και δημόσιοι χώροι όπως χώροι στάθμευσης και σιδηροδρομικοί σταθμοί

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα όργανα λειτουργίας Philips HF Xtreme εξασφαλίζουν τη μέγιστη διάρκεια ζωής.
- Για επίτευξη της διάρκειας ζωής που προδιαγράφεται για λειτουργία 100%, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται ρύθμιση έντασης κάτω από 30%.
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

