# Mark 10 Powerline

## MARK 10 POWERLINE ELE DIMMING BALLAST (1) F54T5/HO 120V

For companies looking to make their fixed-output linear T8, 4-pin CFL, and T5/HO fluorescent systems more cost effective and sustainable, Mark 10 Powerline ballasts provide an easy solution without the need for additional control leads. Simply, (1) replace the ballast, (2) replace the switch, (3) dim the lights, that is all it takes. It's that easy to bring the convenience and flexibility of fluorescent dimming to conference rooms, private offices, auditoriums, architectural cove lighting – anywhere dimming is required.

### Données du produit

| Renseignements généraux | |
|---|---|
| **Type de lampe** | F54T5/HO |
| **Nombre de lampes** | 1 piece/unit |
| **Type de ballast** | Dimmable Fluorescent |
| **Modèle de base** | REZ154 |
| **Convient à une utilisation à l'extérieur** | Yes |
| **Rallumage automatique** | Yes |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Tension d'entrée** | 120 V |
| **Fréquence d'entrée** | 60 Hz |
| **Distorsion harmonique totale États-Unis** | 10 % |
| **Méthode d'amorçage** | Programmed Start |
| **Facteur de crête (nom.)** | 1,7 |
| **Temps d'amorçage (nom.)** | 1,5 s |
| **Facteur de ballast (max.)** | 1 |
| **Facteur de ballast (min.)** | 0,03 |
| **Facteur de puissance (nom.)** | 0.98 |
| **Courant à l'entrée (nom.)** | 0.53 A |
| **Puissance d'entrée (max.)** | 63 W |
| **Puissance d'entrée (min.)** | 13 W |
| **Puissance nominale de la lampe** | 54 W |

| Câblage | |
|---|---|
| **Couleur des bornes d'entrée** | BLK & WHT |
| **Couleur des bornes de sortie** | RED & BLU |
| **Longueur de dénudage du câble** | 0.375 mm |
| **Épaisseur du fil de commande** | NA |
| **Connexion de la lampe** | Series |
| **Longueur de câble par couleur** | No wires |
| **Épaisseur du câble (nom.)** | 18AWG mm |
| **Type de câble** | Solid |
| **Configuration de câblage à distance permise** | No |
| **Configuration de câblage en tandem permise** | No |
| **Configuration de raccordement coupe-fil permise** | No |
| **Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance** | No Remote |

# Mark 10 Powerline

| | |
|---|---|
| **Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem** | NA |
| **Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil** | NA |
| **Type de connecteur** | Poke-In |

### Température

| | |
|---|---|
| **T boîtier maximum (nom.)** | 70 °C |

### Mécanique et boîtier

| | |
|---|---|
| **Matériau du boîtier** | Métal |
| **Boîtier** | D |
| **Dimensions du boîtier** | 16.7" x 1.18" x 1.0" |

### Approbation et utilisation

| | |
|---|---|
| **Norme d'immunité CEM** | FCC Consumer |
| **Marques d'approbation** | CSA certificate UL certificate CEC Listing RoHS Compliant |

| | |
|---|---|
| **Niveau d'humidité et de bruit** | A |
| **Reconnu par UL** | No |

### Données de produit

| | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | MARK 10 POWERLINE ELE DIMMING BALLAST (1) F54T5/H0 120V |
| **EAN/CUP – Produit** | 781087109984 |
| **Code de commande** | 176230 |
| **Local Code** | 176230 |
| **Numérateur – Quantité par emballage** | 1 |
| **Numérateur – Emballages par boîte extérieure** | 12 |
| **Numéro de matériau (12NC)** | 913700500531 |
| **Poids net (pièce)** | 0,450 kg |

## Schéma dimensionnel




ELE DIMMING BALLAST (1) F54T5/H0 120V

| Product | A1 | A2 | B1 | C1 |
|---|---|---|---|---|
| MARK 10 POWERLINE ELE DIMMING BALLAST (1) F54T5/H0 120V | 16,70 in | 16,34 in | 1,18 in | 1,00 in |

© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.