



Den ultimate energispareren!

MASTER PL-R Eco 4 Pin

MASTER PL-R Eco er et ekstremt effektivt kompakt lysrør til bruk i downlights. Det består av seks parallelle tuber med en nyskapende sokkel med vri-lås, som er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger. MASTER PL-R Eco inneholder den originale broteknologien som er utviklet og patentert av Philips. Dette garanterer best mulig ytelse i bruk og gir betraktelig høyere effektivitet enn med vanlige, kompakte lysrør. I tillegg til dette har MASTER PL-R Eco-lyskilder mer enn dobbelt så lang levetid som standard lysrør, takket være det overlegne lumenedlikeholdet. Sokkelen med vri-lås gjør det enkelt og trygt å ta ut og sette fast lysrøret i armaturen.

Fordeler

- Opptil 50 % lavere energiforbruk i bruk enn 18- og 26 watts PK-C/T med elektromagnetisk ballast til sammenlignbare lysnivåer
- Opptil 25 % lavere energiforbruk i bruk enn 18- og 26 watts PK-C/T med elektroniske drivere til sammenlignbare lysnivåer
- Lyskilden er enkel å skifte ut og feste skikkelig takket være den nye sokkelen med vri-lås
- Den lange levetiden og den lave forekomsten av tidlige feil gir mindre arbeid og lavere vedlikeholdskostnader, og gjør det enklere å gå over fra enkeltutskiftning til gruppeutskiftning
- Kan dimmes ned til 10 %

Funksjoner

- Lyskildesokkel med vri-lås, GR14q-1, uten starter og kapasitor
- Maksimal lyseffekt nås ved ca. 35–40 °C i fritt brennende oppadvendt stilling
- Trifosfat-lysrørteknologi
- Ekstra lang levetid og færre tidlige feil
- Veldig lav lysforringelse gjennom levetiden
- Levetid på 19 000 timer

MASTER PL-R Eco 4 Pin

Søknad

- Utformet for allmenn- eller tilleggsbelysning i profesjonelt miljø: kontor, butikker, sykehus samt offentlige bygninger.
- Ideelt for innfelte eller andre monterte downlights eller veggarmaturer.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

