

Rendimiento garantizado, pensando en el futuro

Maxos fusion

Maxos fusion es un sistema de carril LED adaptable que ofrece una excelente calidad de iluminación reduciendo el coste a menos de la mitad en comparación con las lámparas fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una selección de proyectores en el carril para que la mercancía brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir los costes de instalación y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 hilos, la total libertad para colocar dichas luminarias según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema permite reducir la sobrecarga de elementos en el techo. También se puede reconfigurar con facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposición. La infraestructura está habilitada para integrar sensores destinados a la recopilación de datos, ofreciéndote la oportunidad de utilizar información detallada para tu negocio.

Beneficios

- La libertad de posicionamiento permite dirigir la luz allí donde haga falta
- Familia de luminarias para crear la atmósfera deseada; amplia variedad de haces de luz para adaptarse a diversas aplicaciones
- Con carril de hasta 13 hilos, iluminación de emergencia y hardware de terceros se puede integrar para techos más limpios

Maxos fusion

Características

- Sistema de carril con hasta 13 hilos
- Alta uniformidad y distribución de luz sin artefactos
- Luminarias lineales, luminarias no lineales y proyectores se pueden instalar e integrar con facilidad en el carril
- Ocho ópticas, incluidas distribuciones asimétricas (doble) y un cierre mate
- IP54 opcional, sin silicona
- Listo para Indoor Positioning e iluminación inalámbrica conectada Interact Pro

Aplicaciones

- Comercios (alimentación)
- Entornos industriales
- Almacenes/centros de distribución

Versions




Maxos Fusion Panel-LL512X PCO WH




Maxos Fusion Panel-LL623X

Plano de dimensiones



Maxos fusion

Plano de dimensiones



Detalles del producto

Maxos_Fusion_Panel-LL512X_PCO_WH-DP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_PCO_WH-DP03.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP02.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP03.tif



Maxos fusion

Detalles del producto

Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP01.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP06.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP07.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-1DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-2DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612X-DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL623X-DPP.tif



Información general	
Marca CE	Sí
Driver incluido	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Clase de peligro de explosión	-
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Control integrado	-
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +35 °C
Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Cromaticidad inicial	(0.34. 0.35) SDCM <3
Tolerancia de flujo luminoso	+/-7%
Condiciones de aplicación	
Nivel máximo de atenuación	1%

Información general

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidad	Código de familias de lámparas	Código de gama de producto
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidad	Código de familias de lámparas	Código de gama de producto
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	LED31S	LL512X
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL512X
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidad	Código de familias de lámparas	Código de gama de producto
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	LL523X
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	-	LL612X
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	-	LL612X
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	-	LL612X
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	-	LL623X
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	-	LL623X
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	-	LL623X

Datos técnicos de la luz (1/2)

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso	Número de fuentes de luz
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	117 lm/W	5.300 lm	-
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	119 lm/W	10.600 lm	-
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	-
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	-
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	-
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	-
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	-
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	-
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	-
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	-
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	-
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	-
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	-
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	-
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	-
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	-
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	1
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	-
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	-

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso	Número de fuentes de luz
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	139 lm/W	5.000 lm	-
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	4000 K	175 lm/W	3.100 lm	-
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	160 lm/W	8.000 lm	-
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	-
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	-
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	-
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	-
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	-
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	-
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	151 lm/W	6.200 lm	-
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	141 lm/W	10.000 lm	-
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16.000 lm	-
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16.000 lm	-
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16.000 lm	-
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	4000 K	180,9 lm/W	12.300 lm	-

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso	Número de fuentes de luz
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	4000 K	175,8 lm/W	16.000 lm	-
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	4000 K	185 lm/W	6.200 lm	-
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	4000 K	185 lm/W	6.200 lm	-
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16.000 lm	-
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	137 lm/W	6.150 lm	-
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	137 lm/W	6.150 lm	-
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	137 lm/W	6.150 lm	-
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	-

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Opal
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Opal
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Haz ancho
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Haz ancho
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Haz ancho
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Haz ancho
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Haz ancho
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Haz ancho
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Haz ancho
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Haz ancho
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Haz ancho
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Haz ancho
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Haz ancho
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Haz ancho
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Haz ancho
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Haz ancho
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Haz ancho
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Haz ancho
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Haz medio
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Haz medio
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Haz medio
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Haz estrecho
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz ancho
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz ancho
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz ancho
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz estrecho
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz estrecho
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz estrecho
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Espejo asimétrico
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Haz ancho
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Haz ancho
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Haz ancho
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Haz ancho
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Haz ancho
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Haz ancho
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Haz medio
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Haz medio
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Haz medio
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Haz estrecho
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Haz estrecho
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Haz estrecho
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz ancho
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz ancho
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz ancho
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz estrecho
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz estrecho
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Óptica doble asimétrica de haz estrecho
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Espejo asimétrico
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Espejo asimétrico
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Haz ancho

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Haz ancho
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Haz ancho
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Haz medio
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Haz estrecho
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Haz muy estrecho
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Haz ancho
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Haz estrecho
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	Haz ancho
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Haz ancho
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Haz ancho
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Haz ancho
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Haz medio
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Haz estrecho
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Haz ancho
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Haz medio
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Haz estrecho

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	45 W
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	89 W
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	21 W
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	36 W
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	45 W
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	41 W
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	71 W
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	89 W
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	21 W
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	36 W
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	45 W
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	71 W
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	21 W
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	45 W
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V	21 W
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V	36 W
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V	45 W
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	21 W
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	36 W
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	45 W
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	45 W
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	21 W
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	36 W
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	45 W
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	21 W

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	36 W
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	45 W
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	21 W
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	36 W
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	45 W
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	45 W
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	220-240 V	18 W
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	50 W
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	41 W
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	89 W
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	41 W
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	71 W
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	89 W
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	41 W
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	71 W
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	89 W
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	41 W
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	71 W

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	89 W
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	41 W
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	71 W
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	89 W
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	41 W
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	71 W
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	89 W
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	71 W
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	89 W
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	41 W
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	89 W
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	127 W
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	127 W
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	220-240 V	127 W
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	220-240 V	68 W
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	220-240 V	91 W
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	220-240 V	35 W
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	220-240 V	35 W
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	97 W
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220 a 240 V	45 W
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220 a 240 V	45 W
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220 a 240 V	45 W
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220 a 240 V	89 W
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220 a 240 V	89 W
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220 a 240 V	89 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Sí
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Sí
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Sí
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Sí
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Sí
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Sí
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Sí
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Sí
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Sí
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Sí
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Sí
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Sí
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Sí
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Sí
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Sí
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Sí
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Sí
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Sí
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Sí
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Sí
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Sí
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Sí
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Sí
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Sí
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Sí
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Sí
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Sí
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Sí
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Sí
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Sí
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Sí
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Sí
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Sí
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Sí
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Sí
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Sí
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Sí
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Sí
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Sí
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Sí
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Sí
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Sí
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Sí
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Sí
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Sí
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Sí
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Sí
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Sí
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Sí
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Sí
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Sí
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Sí
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Sí
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Sí
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Sí

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Regulable
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Sí
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Sí
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Sí
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Sí
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Sí
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Sí
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Sí
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Sí
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Sí
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	DALI
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	DALI
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	DALI
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	DALI
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	DALI
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	DALI

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Blanco
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Blanco
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Negro
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Negro
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Negro
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Negro
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Negro
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Negro
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Plata
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Plata
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Plata
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Plata
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Blanco
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Blanco
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Blanco
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Blanco
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Blanco
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Blanco
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Blanco
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Blanco
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Blanco
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Blanco
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanco
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanco
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanco
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanco
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanco
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanco
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanco
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanco
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanco
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Blanco
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Blanco
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Blanco
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanco
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Blanco
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Blanco
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Blanco
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Blanco
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Blanco
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Blanco
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Blanco
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Blanco
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanco
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanco
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanco
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanco
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanco
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanco
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanco
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanco
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanco
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Blanco
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Blanco
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Plata
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Plata
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Blanco
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Blanco
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Blanco
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Blanco
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Blanco
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Blanco
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	Blanco
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Blanco
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanco
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Blanco
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Blanco
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Blanco
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Blanco
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Blanco
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Blanco

Aprobación y aplicación

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	IP20
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	IP20
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	IP20
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	IP20
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	IP20
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	IP20
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	IP20
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	IP20
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	IP20
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	IP20
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	IP20
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	IP20
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	IP20
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	IP20
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	IP20
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	IP20
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	IP20
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP54
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP54
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP54
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP54

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver 5.000 h
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	-
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	-
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver 5.000 h
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	-
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	-
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver 5.000 h
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver 5.000 h
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	0,50 %
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	0,50 %
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	0,50 %
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	-
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Adecuado para conmutación aleatoria
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	No aplicable
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	No aplicable
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	No aplicable
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	No aplicable
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	No aplicable
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	No aplicable
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	No aplicable
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	No aplicable
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	No aplicable
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	No aplicable
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	No aplicable
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	No aplicable
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	No aplicable
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	No aplicable
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	No aplicable
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	No aplicable
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	No aplicable
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	No aplicable
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	No aplicable
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Adecuado para conmutación aleatoria
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	No aplicable
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	No aplicable
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	No aplicable
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	No aplicable
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	No aplicable
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	No aplicable
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	No aplicable
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	No aplicable
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	No aplicable
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	No aplicable
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	No aplicable
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	No aplicable
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	No aplicable
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	No aplicable
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	No aplicable
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	No aplicable
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	No aplicable
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	No aplicable
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	No aplicable
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	No aplicable

Maxos fusion

Order Code	Full Product Name	Adecuado para conmutación aleatoria
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	No aplicable
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	No aplicable
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	No aplicable
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	No aplicable
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	No aplicable
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	No aplicable
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	No aplicable
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	No aplicable
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	No aplicable
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	No aplicable
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	No aplicable
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	No aplicable
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	No aplicable
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	No aplicable
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	No aplicable
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Adecuado para conmutación aleatoria
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	No aplicable
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	No aplicable
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	No aplicable
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	No aplicable
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	No aplicable
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	No aplicable
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	No aplicable
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	No aplicable
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	No aplicable
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	No aplicable
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Sí
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Sí
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Sí
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Sí
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Sí
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Sí

© 2024 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.