



# Vaya Tube – Een betrouwbare en economische LED-verlichtingsarmatuur voor dynamische kleurverandering of eenkleurige verlichtingseffecten.

## Vaya Tube

Vaya Tube is ideaal voor accent- en contourverlichtingstoepassingen buiten, evenals voor grafische toepassingen met een lage resolutie van maximaal 150 mm per pixel. Per regelmodule kunnen tot 20 armaturen aangesloten worden in twee lineaire rijen van 12 m lengte. Regeling via zowel ethernet als DMX512 maakt dit product gemakkelijk te gebruiken met DMX-regelaars van Philips Color Kinetics of derden.

### Voordelen

- Kleine vormfactor en licht gewicht
- Tot 20 armaturen (1,2 m) in twee rijen
- Betrouwbaar en economisch

# Vaya Tube

## Kenmerken

- Gelijkmatische lichtbundel bij een kijkhoek van 180°
- RGB of eenkleurig met een resolutie tot 150 mm
- Hoge helderheid creëert in het oog springende effecten
- KiNet- en DMX512-regeling
- 3 jaar garantie

## Toepassing

- Accent- en contourverlichting voor buiten
- Grafische toepassingen met lage resolutie

## Specificaties

<b>Type</b>	BCC420
<b>Lichtbron</b>	Ingebouwde LED-module
<b>Lampvermogen</b>	14 W / 1,2 m 3,5 W / 0,3 m
<b>Bundelhoek</b>	180° x 120°
<b>Lichtstroom</b>	RGB: 300 lm / 1,2 m 2700 K: 700 lm / 1,2 m 5000 K: 900 lm / 1,2 m
<b>Armatuurrendement</b>	RGB: 25 lm/W 2700 K: 50 lm/W 5000 K: 60 lm/W
<b>Gecorreleerde kleurtemperatuur</b>	Warmwit: 3000 K Neutraalwit: 4000 K
<b>Behoud van lichtopbrengst – L70</b>	50.000 uur bij Ta = 25 °C (wit)
<b>Behoud van lichtopbrengst – L50</b>	50.000 uur bij 25 °C (RGB)

<b>Bereik van bedrijfstemperatuur</b>	-40 °C tot +40 °C
<b>Driver</b>	Extern
<b>Voeding/ gegevenstoevoer</b>	24 VDC-ingang voor regelmodule
<b>Ingang regelsysteem</b>	DMX en DMX/Ethernet
<b>Optiek</b>	Asymmetrische brede bundel
<b>Optisch element</b>	Ingebouwde lens
<b>Optische kap</b>	Polycarbonaat, doorschijnend
<b>Materiaal</b>	Polycarbonaat
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Aansluiting</b>	Gecombineerde in- en uitgangconnectors voor voeding en data
<b>Onderhoud</b>	Vanaf voorzijde voor service toegankelijke opbouwmontagebeugels

## Versions



