



# Maxos accessori di montaggio

## 9MX056 PB SI

ACC MAXOS, Argento

La linea di luce svolge due funzioni: in primo luogo, fornisce un robusto binario per montaggio terminali su cui fissare le unità elettriche e, in secondo luogo, fornisce un alloggiamento per i cavi elettrici che alimentano le unità. Per le linee di luce sospese, le relative sezioni sono collegate tramite il connettore elettrico integrato e un resistente elemento di accoppiamento meccanico esterno (accessorio). Le linee di luce a plafone utilizzano lo stesso connettore elettrico integrato e un accoppiatore interno (accessorio). Nella parte superiore della sezione light-line, speciali aperture a sfondamento consentono l'ingresso dei cavi dove necessario. Gli accessori di base dei canali Maxos TL-D possono essere utilizzati anche per i canali TL5.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Nome completo prodotto	
Colore accessori	Argento	9MX056 PB SI	
Codice famiglia prodotto	9MX056 [ACC MAXOS]	Full EOC	403073267456599
		Descrizione codice locale	67456599
		Codice d'ordine	67456599
		Codice materiale (12NC)	910680011126
		Codice locale	67456599
		Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
		EAN/UPC - Prodotto/scatola	4030732674565
		Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
		EAN/UPC - Case	4030732276530
Meccanica e corpo			
Materiale	Acciaio		
Approvazione e applicazione			
e una gestione termica	-		
Classe di protezione IEC:	-		
Dati del prodotto			
Nome prodotto ordine	9MX056 PB SI		