


Vorschaltgeräte für HPL/HPI

BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151

Die imprägnierte elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BHL sind für die Verwendung in HPL-, HPI (Plus)- und SON-H-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz

Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss


Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat

Produktdaten	
Bestell-Produktname	BHL 400 K202-A2 230V 50Hz BC2-151

Gesamtbezeichnung des Produkts	BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151
Gesamt-Produktcode	872790094076300
Bestellcode	94076300
Material-Nr. (12NC)	913700284626
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900940763
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8727900940770

Vorschaltgeräte für HPL/HPI

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K202-A2 230V 50Hz BC2-151	6.2 mm	65.0 mm	150.0 mm	129.0 mm	76.0 mm

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.