



Safety & Comfort Starters

S2E 18-22W SER 220-240V BL UNP/20X25BOX

Serie med elektroniske tennere i topp kvalitet for tenning av lysrør som drives på konvensjonell (elektromagnetisk) forkobling.

Produktdata

Drift og elektronikk		Lokal kodebeskrivelse	
Effektforbruk	18 22 W	Bestillingskode	76498026
Spennning (nom.)	220-240 V	Materialenr. (12NC)	926000192603
Mekanikk og innfatning		Lokal bestillingskode	3843214
Innfatningsfarge	Blå	SAP-teller – antall per pakke	1
Produktdata		EAN/UPC – produkt/boks	8711500764980
Produktnavn for bestilling	S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	SAP-teller – pakker per utvendige	500
Fullstendig produktnavn	S2E 18-22W SER 220-240V BL UNP/20X25BOX	EAN/UPC – boks	8711500875839
Full EOC	871150076498026		

Safety & Comfort Starters

Målskisse



Product	C (max)	E (max)
S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

