



# Elektronische/ Sicherheits-Starter

## S10E 18-75W SIN 220-240V BL 1BC/10

Unsere Premium-Starter eignen sich für den Leuchtstofflampenbetrieb an konventionellen elektromagnetischen Vorschaltgeräten.

### Hinweise

- Austausch des Starters bei Austausch der Leuchtstofflampe empfohlen


### Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	18 75 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Blau
Produktdaten	
Bestell-Produktname	S10E 18-75W SIN 220-240V BL 1BC/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	S10E 18-75W SIN 220-240V BL 1BC/10

Gesamt-Produktcode	871150069843825
Bestellcode	69843825
Material-Nr. (12NC)	928392700387
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500698438
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500698445

# Elektronische/Sicherheits-Starter

## Abmessungsskizzen



Product	C (max)	E (max)
S10E 18-75W SIN 220-240V BL 1BC/10	40,3 mm	21,5 mm

