

Candle BentTip

Candle BentTip 8W WW E14 220-240V 1PF/6

Lampă decorativă economică. Furnizează o lumină blândă, difuză, cu un nivel ridicat de confort. Potrivită pentru aplicații în care lampa este vizibilă

Warnings and safety

- Spargerea unui bec este extrem de puțin probabil să aibă un impact asupra sănătății. Dacă un bec se sparge, aerisiți camera timp de 30 de minute și îndepărtați bucățile, preferabil cu mănuși. Puneți-le într-o pungă de plastic închisă și duceți-le la unitățile locale de colectare a deșeurilor, în vederea reciclării. Nu folosiți aspiratorul.
- Becurile fluorescente compacte trebuie tratate ca deșeuri speciale și oferite unităților locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Industria europeană a corpurilor de iluminat a stabilit o infrastructură capabilă să recicleze mercurul, alte metale, sticla etc.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Durată de viaţă nominală	10.000 ore
Ciclu de comutare	30.000
Durată de viaţă nominală (ore)	10.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	370 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Coordonată cromatică X (nom.)	463
Coordonată cromatică Y (nom.)	420
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	46 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	82
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viaţă nominale (nom.)	65 %

Funcţionare și sistem electric	
Frecvenţă linie	50 or 60 Hz
Frecvenţă de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent	8 W
Curent lampă (nom.)	60 mA
Timp de pornire (nom.)	1,5 s
Factor de putere (fracţie)	0.6
Tensiune (nom.)	220-240 V

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu


Candle BentTip

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	BXS40

Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (max.)	2,0 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,5 mg
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh

Date despre produs	
Nume comandă produs	Candle BentTip 8W WW E14 220-240V 1PF/6
Numele complet al produsului	Candle BentTip 8W WW E14 220-240V 1PF/6
Full EOC	872790092666800
Cod de comandă	92666800
Număr material (12NC)	929689179302
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8727900926668
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8727900926675

Cote



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Candle BentTip 8W WW E14 220-240V 1PF/6	41,5 mm	147 mm	39 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.