


# GENIE

## GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6

Functional non-covered Energy saving lamp, with money saving high quality light and compact design. This lamp is small enough to fit neatly wherever you need extra bright light at home, enables easy replacement of most incandescent lamp all the way.

### Advarsler og sikkerhed

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.

### Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|---|---|
| **Fod** | E14 [E14] |
| **Normeret levetid** | 10.000 t |
| **Skiftecyklus** | 10.000 |
| **Nominel levetid (timer)** | 10.000 t |
| **Lighting Technology** | Compact Fluorescent Integrated |

| Lysteknisk | |
|---|---|
| **Farvekode** | 827 [CCT of 2700K] |
| **Lysstrøm** | 425 lm |
| **Farvebetegnelse** | Varm hvid (WW) |
| **Kromaticitetskoordinat X (nom.)** | 463 |
| **Kromaticitetskoordinat Y (nom.)** | 420 |
| **Korreleret farvetemperatur (nom.)** | 2700 K |
| **Lyseffekt (nominel) (nom.)** | 53 lm/W |
| **Farvegengivelsesindeks (CRI)** | 80 |

| | |
|---|---|
| **LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)** | 65 % |

| Drift og el | |
|---|---|
| **Linjefrekvens** | 50 or 60 Hz |
| **Indgangsfrekvens** | 50 eller 60 Hz |
| **Strømforbrug** | 8 W |
| **Lyskildens strømstyrke (nom.)** | 60 mA |
| **Opstartstid (nom.)** | 0,3 s |
| **Opvarmningstid til 60 % lyseffekt** | 5-40 s s |
| **Effektfaktor (brøk)** | 0.6 |
| **Spænding (nom.)** | 220-240 V |

| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
|---|---|
| **Dæmpbar** | Nej |

# GENIE


| Mekanik og armaturhus | |
|---|---|
| **Lyskildeform** | Stav |

| Godkendelse og anvendelsesområde | |
|---|---|
| **Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)** | 2 mg |
| **Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)** | 1,5 mg |
| **Energiforbrug kWh/1000 t.** | 8 kWh |


| Produktdata | |
|---|---|
| **Ordreproduktnavn** | GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6 |
| **Det fulde produktnavn** | GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6 |
| **Full EOC** | 871150080115910 |

| | |
|---|---|
| **Beskrivelse af lokal kode** | 2055411668 |
| **Ordrekode** | 80115910 |
| **Materialenr. (12NC)** | 929689245101 |
| **Lokal ordrekode** | 2055411668 |
| **SAP-tæller – antal pr. pakke** | 1 |
| **EAN/UPC - Produkt/Æske** | 8711500801159 |
| **Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)** | 6 |
| **EAN/UPC – kasse** | 8711500801654 |

## Målskitse




| Product |
|---|
| GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6 |




| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|---|---|---|---|
| GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6 | 35,0 mm | 113 mm | 44,5 mm |

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.