

HID-EXC pour SOX

HID EXC pour lampes SOX

Ballasts électroniques pour lampes SOX ; conçus pour économiser de l'énergie et réduire les frais de maintenance

Avantages

- Produit un flux lumineux équivalent à celui des technologies conventionnelles en consommant jusqu'à 36 % d'énergie en moins
- Remplace un ballast électromagnétique, un amorceur et un condensateur
- Intégration aisée grâce à une section mince et à un poids réduit ; installation et câblage aisés

Fonctions

- Efficacité du système pouvant atteindre 93 %
- Flux lumineux constant pour les tensions secteur comprises entre 200 et 255 V environ
- Composant compact unique
- Section mince et légèreté
- Contacts à insert simple

Application

- Éclairage résidentiel
- Embellissement des villes
- Éclairage routier

Les données sont sujettes à changement

HID EXC pour lampes SOX

Versions

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	335,0 mm	325,0 mm	39,0 mm

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension d'entrée	220 à 240 V

Caractéristiques générales

Nombre de lampes	1 pièce/unité

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits sur disjoncteur (16 A courbe B) (nom.)	Type de lampe
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	22	SOX

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits sur disjoncteur (16 A courbe B) (nom.)	Type de lampe
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	12	SOX-E

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Boîtier
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

Order Code	Full Product Name	Boîtier
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	L 335x39x28

Caractéristiques systèmes

HID EXC pour lampes SOX

Order Code	Full Product Name	Puissance de la lampe sur SOX	Puissance de la lampe sur SOX-E	Puissance de ballast nominale
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	52.0 W	-	55 W

Order Code	Full Product Name	Puissance de la lampe sur SOX	Puissance de la lampe sur SOX-E	Puissance de ballast nominale
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	-	87.0 W	91 W

© 2021 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.