Erittäin luotettavat elektroniset liitäntälaitteet keskitehoisille lampuille

HID-PrimaVision CDM (keskiteho)

Xtreme-versiolla on 80 000 tunnin käyttöikä ja muilla versioilla on 50 000 tunnin käyttöikä.

Hyödyt

- Tehoalueensa tehokkain valkoisen valon järjestelmä
- Minimoidut ylläpitokustannukset ulkovalaistuksessa erittäin pitkän käyttöiän ansiosta
- Sama energiankulutus ja lampun tasainen ohjaus verkkojännitteen vaihteluista huolimatta

Ominaisuudet

- Järjestelmätehokkuus jopa 92 %
- PrimaVision Xtreme 210W CDM:n käyttöikä: 80 000 h (90 %:n eloonjäämisaste Tc = 80 °C)
- PrimaVision Xtreme 210W CDM: 5 kA:n / 10 kV:n ylijännitesuojaus
- PrimaVision 315W CDM: Käyttöikä 50 000 tuntia

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

HID-PrimaVision CDM (keskiteho)

Käyttökohteet

- Myymälälöiden syväsäteilijät
- Valonheitin- ja aluevalaistus
- Tievalaistus
- Huoltoasemien, toimistojen ja teollisuuden valaistus

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM	4,2 mm	60,0	215,0	204,5	128,5	111,5
220-240V 50/60Hz		mm	mm	mm	mm	mm

© 2022 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.