



Lamba deęiřtirmeden ıřık ayarlarınızı deęiřtirin

SceneSwitch LED Lambaları

Bazı durumlar için soęuk ıřık gerekirken, bazıları için sıcak huzurlu ıřıltının ambiyansı öne çıkar. Philips SceneSwitch LED lambalarıyla ampul, mum veya spot, bir lambadan farklı ıřık ayarları elde edebilirsiniz. Üstelik dimmer cihazına da ihtiyacınız yok! Aydınlatmanızı dinlenme, hobi, eęlence veya alıřma için optimize edin. Yalnızca küük bir anahtar dokunuřuyla. Üstelik mevcut anahtarınızla uyumlu alıřır! İlave kurulum gerektirmez.

Faydaları

- Mevcut ıřık anahtarınızı kullanarak tek lambayla kendi görünümlünüzü oluřturun
- Dimmer cihazı veya ilave kurulum gerekmez
- Otomatik bellek: en son ayarınızı otomatik olarak aęırabilirsiniz

Özellikler

- Tek lambada birden ok ıřık ayarı
- Tak ve alıřtır
- Dahili bellek ipi
- Ampul ve mum modelleri mevcuttur

Uygulama



- açık aydınlatma armatürlerinde iç mekan uygulamaları (en az 10 mm açıklıkla/hava aralıęıyla)
- Vurgulu ve genel aydınlatma (örneğin, oteller, mağazalar ve ofisler)

SceneSwitch LED Lambaları

Versions



Boyutlu çizim



Product	D	C
LED Scene Switch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	38 mm	113 mm

Product	D	C
LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND 1SRT4	61 mm	111 mm

SceneSwitch LED Lambaları

Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Etiket (EEL) A+

Kontroller ve Dimming

Karartılabilir Hayır

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Frekansı 50 ila 60 Hz

Volta (Nom) 220-240 V

Başlangıç Saati (Nom) 0.5 s

Genel Bilgiler

Nominal Kullanım Ömrü (Nom) 15000 h

Nominal Kullanım Ömrü (Saat) 15000 h

Anahtar Döngüsü 100000X

Işık Teknik Ayrıntıları

Renksel Geriverim İndeksi (Nom) 80

Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki Llmf (Nom) 70 %

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa
59847402	LED Scene Switch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	6 kWh
59837501	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND 1SRT4	9.5 kWh

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Güç Eşleniği
59847402	LED Scene Switch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	40 W

Order Code	Full Product Name	Güç Eşleniği
59837501	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND 1SRT4	60 W

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
59847402	LED Scene Switch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	E14

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
59837501	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND 1SRT4	E27

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Renk Kodu
59847402	LED Scene Switch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	827/825/822

Order Code	Full Product Name	Renk Kodu
59837501	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND 1SRT4	827/840

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Lamba
	Lamba Kaplaması	Biçimi
59847402	LED Scene Switch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	Şeffaf (CL) B38

Order Code	Full Product Name	Lamba
	Lamba Kaplaması	Biçimi
59837501	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND 1SRT4	Soft (FR) A60

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimum (Nom)
59847402	LED Scene Switch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	95 °C
59837501	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND 1SRT4	-

SceneSwitch LED Lambaları

Light Distribution Diagrams

