



Vaya Flood HP: sencillo y fiable

Vaya Flood HP

Vaya Flood HP es un proyector fiable y económico, diseñado para instalaciones exteriores a gran escala. Los niveles de luz que permite alcanzar hacen que resulte ideal para numerosas aplicaciones de proyección de luz y baño de paredes tanto con luz estática como dinámica. Gracias a que incorpora la fuente de alimentación y a que se controla por DM512 estos proyectores son fáciles de instalar y configurar, tanto con controladores DMX de Philips como de otras marcas.

Beneficios

- Solución económica
- Rendimiento optimizado

Características

- Versiones con luz blanca estática: 2.700, 3.000, 4.000 y 5.000 K
- Versiones con luz monocromática estática: rojo, verde, azul, ámbar
- Versiones RGB dinámicas
- Montaje con lira inclinable
- Cuerpo de aluminio con cierre de vidrio IP66
- Calidad y garantía Philips

Aplicaciones

- Iluminación arquitectónica y decorativa

Especificaciones

Tipo	BCP417 (versión fuente de luz RGB)
	BCP418 (versión fuente de luz blanco)
	BCP419 (versión fuente de luz rojo, verde, azul o ámbar)
Fuente de luz	Módulo LED integrado

Potencia	110 W (LED blanco)
	120 W (RGB)
Ángulo del haz	10 o 20°
Flujo luminoso	9.700 lm (LED blanco)
	3.500 lm (RGB)

Vaya Flood HP

Eficacia de luminaria	50 lm/W
Temperatura de color correlacionada	3.000 o 4.000 K
Índice de reproducción cromática	80
Mantenimiento de flujo luminoso: L70F10	50.000 horas a Ta = 25 °C (LED blanco)
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	-40 a +40 °C
Driver	Integrado (módulo LED con balasto propio)

Tensión de red	220-240 V CA / 50-60 Hz
Entrada del sistema de control	Control DMX para las versiones RGB
Óptica	Haz estrecho o medio
Material	Carcasa: aluminio Cubierta óptica: vidrio
Color	Gris, similar a RAL7043
Instalación	La lira de montaje integrada en el proyector permite una sencilla instalación en el suelo, en la pared o en el techo Ajuste máximo desde la horizontal: -90 a +90° Cable incluido

Versions



Vaya Flood HP BCP417/418/419,
svētlometové svítidlo

Detalles del producto



Vista lateral



Vista posterior

