



Maxos accessori di montaggio

9MX056 PB BK

ACC MAXOS, Nero

La linea di luce svolge due funzioni: in primo luogo, fornisce un robusto binario per montaggio terminali su cui fissare le unità elettriche e, in secondo luogo, fornisce un alloggiamento per i cavi elettrici che alimentano le unità. Per le linee di luce sospese, le relative sezioni sono collegate tramite il connettore elettrico integrato e un resistente elemento di accoppiamento meccanico esterno (accessorio). Le linee di luce a plafone utilizzano lo stesso connettore elettrico integrato e un accoppiatore interno (accessorio). Nella parte superiore della sezione light-line, speciali aperture a sfondamento consentono l'ingresso dei cavi dove necessario. Gli accessori di base dei canali Maxos TL-D possono essere utilizzati anche per i canali TL5.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Colore accessori	Nero
Codice famiglia prodotto	9MX056 [ACC MAXOS]
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	9MX056 PB BK
Nome completo prodotto	9MX056 PB BK
Full EOC	403073266283899

Codice d'ordine	66283899
Codice materiale (12NC)	910605149926
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	4030732662838
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	4030732259939