



Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện, Đen

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện đi dây được sử dụng với các bộ đèn chiếu sáng công trình kiến trúc và mặt tiền (UniFlood C, M và G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString và UniBar). Điều khiển DMX bao gồm bộ điều khiển chính, bộ điều khiển độc lập, bộ điều khiển phụ, bộ khuếch đại DMX và thiết bị ghi địa chỉ DMX. Bộ điều khiển chính: Máy tính công nghiệp có thể điều khiển tối đa 6000 tập hợp DMX. Bộ điều khiển độc lập: Phù hợp với các ứng dụng trung bình có tối đa 700 tập hợp DMX. Phụ kiện đi dây bao gồm cáp dẫn và cáp nhảy với đầu nối IP67 đực và cái cùng với nắp đầu dây. Thiết bị ghi địa chỉ: Thiết bị cầm tay có thể ghi địa chỉ DMX cho toàn bộ thiết bị đang hoạt động tại chỗ chỉ trong vài phút. Bộ khuếch đại DMX: Bộ lặp nhỏ gọn, đạt tiêu chuẩn IP65 với công suất thấp có thể khuếch đại tín hiệu DMX tối đa 100 mét.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Mã sản phẩm đầy đủ	
Màu phụ kiện	Đen	Mã đơn hàng	911401742362
Cơ khí và vỏ đèn		Số vật liệu (12NC)	911401742362
Chiều dài tổng thể	2.000 mm	Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Dữ liệu sản phẩm		EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514945203
Tên sản phẩm khác	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)	Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
Tên sản phẩm đầy đủ	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)	EAN/UPC - Vỏ	8719514945203

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

Bản vẽ kích thước

