



Ballasts Forte Puissance

BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317


Ballasts encapsulés à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317
Tension d'entrée	380 à 415 V	Code EOC	871150006384700
Fréquence linéaire	50 Hz	Code de commande	06384700
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code 12NC	913700217903
Câblage		Code de commande local	BHL2000L76
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	1
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	8711500996664
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	1
Données du produit		Codes EAN/UPC - Boîte	8711500063847
Nom du produit de la commande	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317		

Ballasts Forte Puissance

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 2000 L76-A2	6.5	102.0	317.0	282.0	306.0	117.0	88.0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

