



Elektronische/ Sicherheits-Starter

S2E 18-22W SER 220-240V BL UNP/20X25BOX

Unsere Premium-Starter eignen sich für den Leuchtstofflampenbetrieb an konventionellen elektromagnetischen Vorschaltgeräten.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Sockelinformation	
Systembeschreibung	Tandembetrieb	2 Pin	
Elektrische Kenndaten		Produktdaten	
Power (Rated) (Nom)	18-22 W	Gesamt-Produktcode	871150076498026
Impulsspannung (min.)	800 V	Bestell-Produktname	S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT
Primärspannung (min.)	70 V	EAN/UPC - Produkt	8711500764980
Spannung (Nom)	220-240 V	Bestellcode	76498026
Systemeigenschaften		Anzahl pro Verpackung	1
Kondensator	Nein	Anzahl pro Umverpackung	500
Mechanische Kenndaten		Material-Nr. (12NC)	926000192603
Gehäusefarbe	Blau	Nettogewicht (Einzelteil)	7,000 g

Hinweise

- Austausch des Starters bei Austausch der Leuchtstofflampe empfohlen

Elektronische/Sicherheits-Starter

Abmessungsskizzen



S2E 18-22W SER 220-240V BL MK3

Product	C (max)	E (max)
S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

