Elektronische/ Sicherheits-Starter

S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT

Unsere Premium-Starter eignen sich für den Leuchtstofflampenbetrieb an konventionellen elektromagnetischen Vorschaltgeräten.

Hinweise

- Austausch des Starters bei Austausch der Leuchtstofflampe empfohlen

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	18 75 W
Spannung (Nom)	220-240 V

Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Blau

Produktdaten	
Bestell-Produktname	S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT

Gesamt-Produktcode	871150076497326
Bestellcode	76497326
Material-Nr. (12NC)	926000192703
Lokaler Bestellcode	S10E
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500764973
Zähler - Pakete pro Außenkarton	500
EAN Umverpackung	8711500875884

Elektronische/Sicherheits-Starter

Abmessungsskizzen



Product	C (max)	E (max)
S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.