

MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12

Lampada al sodio a bassa pressione con efficacia migliorata

Warnings and safety

- Le lampade possono utilizzare alimentatori con controllo elettronico o elettromagnetico

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	BY22D [BY22d]
Posizione di funzionamento	P20 [Parallelo +/-20D o orizzontale (HOR)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	18.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Temperatura del colore correlata	1800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	192 lm/W

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	90,0 W
Tensione (Nom)	173 V
Tensione (Nom)	173 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T65 [T 65 mm]


Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	104 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12
Nome completo prodotto	MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12
Full EOC	871150017980715
Codice d'ordine	17980715
Codice materiale (12NC)	928146100008
Codice locale	SOXE91
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500179807
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500182814


MASTER SOX-E

Disegno tecnico

Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12	66 mm	775 mm




Fotometrie




Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.