



Ecoclick Starters

S2 4-22W SER 220-240V WH EUR BOX/20X10

Ecoclick Starter sind umweltfreundlicher Glimmstarter für den Betrieb von Leuchtstoff-/Kompaktleuchtstofflampen am elektromagnetischen Vorschaltgerät.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|--------------------------|---------------|
| Systembeschreibung | Tandembetrieb |

| Elektrische Kenndaten | |
|-----------------------|-----------|
| Power (Rated) (Nom) | 4-22 W |
| Impulsspannung (min.) | 800 V |
| Primärspannung (min.) | 70 V |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |

| Systemeigenschaften | |
|---------------------|----|
| Kondensator | Ja |

| Mechanische Kenndaten | |
|-----------------------|------|
| Gehäusefarbe | Weiß |

| Sockelinformation | |
|-------------------|-------|
| Sockelinformation | 2 Pin |


| Produktinformationen | |
|---------------------------|--|
| Gesamt-Produktcode | 871150069750931 |
| Bestell-Produktname | S2 4-22W SER 220-240V WH EUR BOX/20X10 |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500697509 |
| Bestellcode | 69750931 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Anzahl pro Umverpackung | 200 |
| Material-Nr. (12NC) | 928390720238 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 7,000 g |

Hinweise

- Austausch des Starters bei Austausch der Leuchtstofflampe empfohlen

Ecoclick Starters

Abmessungsskizzen



| Product | C (max) | E (max) |
|--|---------|---------|
| S2 4-22W SER 220-240V WH EUR BOX/20X10 | 40,3 mm | 21,5 mm |

S2 4-22W SER 220-240V WH EUR

