



# Elektroniska & Säkerhetständare

## S2E 18-22W SER 220-240V BL 1BC/10


En serie elektroniska tändare av högsta kvalitet för lysrör med konventionella elektromagnetiska driftdon

### Produktdata

| Drift och elektricitet   |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Effektförbrukning        | 18 22 W                           |
| Spänning (nom)           | 220-240 V                         |
| Mekanik och armaturhus   |                                   |
| Armaturhusets färg       | Blå                               |
| Produktdata              |                                   |
| Beställningsproduktnamn  | S2E 18-22W SER 220-240V BL 1BC/10 |
| Fullständigt produktnamn | S2E 18-22W SER 220-240V BL 1BC/10 |

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                  | 871150069841425 |
| Beställningsnummer                        | 69841425        |
| Materialnummer (12NC)                     | 928392600387    |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1               |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8711500698414   |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10              |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711500698421   |

Måttskiss



| Product                           | C (max) | E (max) |
|-----------------------------------|---------|---------|
| S2E 18-22W SER 220-240V BL 1BC/10 | 40,3 mm | 21,5 mm |

