

LEDcapsules Mains G9

BC3G9/LED/830 ND 120V

LEDcapsules Mains G9 produisent une lumière de haute qualité qui en fait des véritables remplacements de lampes de spécialité halogène. Elle est particulièrement adaptée pour l'éclairage de travail dans les hôtels et restaurants, et est idéale pour les applications décoratives. LEDcapsules Mains G9 génèrent d'énormes économies d'énergie et minimisent les coûts de maintenance, sans compromis sur la qualité de la lumière.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G9 [G9]
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle de commutation	50 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	83,33 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	3 W
Courant de la lampe (nom.)	40 mA
Équivalent de puissance	25 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	65 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

LEDcapsules Mains G9


Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	Capsule

Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui

Données de produit	
Nom du produit de la commande	BC3 G9 Capsule AMB 3000 ND 120V
Nom complet du produit	BC3G9/LED/830 ND 120V


Code de commande	465138
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001266805
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677465131
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677465136

Schéma dimensionnel




Product	D	C
BC3 G9 Capsule AMB 3000 ND 120V	17,7 mm	53 mm


Données photométriques



Light Distribution Diagram - BC3 G9 Capsule AMB 3000 ND 120V




General uniform lighting - BC3 G9 Capsule AMB 3000 ND 120V




Spectral Power Distribution Colour - BC3 G9 Capsule AMB 3000 ND 120V

LEDcapsules Mains G9

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - BC3 G9 Capsule AMB 3000 ND 120V



Lumen Maintenance Diagram - BC3 G9 Capsule AMB 3000 ND 120V

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.