TrueForce LED Public (Road/Area - SOX)

TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Philips TrueForce LED Public (Road/Area - SOX) offre una soluzione LED vantaggiosa e semplice per la sostituzione delle lampade convenzionali SOX. Queste lampade apportano i vantaggi dell'efficienza energetica e della lunga durata del LED alla sostituzione delle lampade HID, garantendo un basso investimento iniziale per risparmi immediati. Scegliendo la lampada con le dimensioni, l'attacco e la distribuzione della luce corrette, potrai eseguire con facilità il retrofit delle lampade tradizionali SOX con la lampada TrueForce LED SOX, migliorando la qualità della luce e garantendo comfort e sicurezza senza necessità di sostituire le apparecchiature per illuminazione o compromettere l'effetto di luce.

Warnings and safety

- Fare riferimento alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips Lighting per lo schema elettrico e le istruzioni.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	B22/BY22d [B22/BY22d]
Durata nominale	50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	740 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	230 °
Flusso luminoso	4.000 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	129,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	70
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	- Hz
Frequenza di ingresso	- Hz
Consumo energetico	31 W
Corrente lampada (Nom)	560 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

TrueForce LED Public (Road/Area - SOX)

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	60 V

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	75 °C

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	Altro

Approvazione e applicazione

Consumo energetico kWh/1000 h	35 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR
Nome completo prodotto	TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR
Full EOC	871869669938600
Codice d'ordine	69938600
Codice materiale (12NC)	929001307902
Codice locale	LEDSOX31740
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696699386
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696699393

Disegno tecnico



Product	D	C
TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR	54 mm	422 mm

Fotometrie



General uniform lighting - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR



Spectral Power Distribution Colour - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

TrueForce LED Public (Road/Area - SOX)

Fotometrie



Light Distribution Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Durata



Life Expectancy Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.