

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen-und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50'000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	115.00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	7 W
Lampenstrom (Nom)	65 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	90 °C

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B38

Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR


Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Gesamt-Produktcode	871869670299400
Bestellcode	70299400
Material-Nr. (12NC)	929001325102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696702994
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696703007

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR


CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.