

CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

CorePro LEDspot -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo muistuttaa lämmintä halogeenilampun valoa. Ne sopivat olemassa oleviin valaisimiin, joissa on MR16- tai GU5.3-kanta, eli ne on suunniteltu jälkiasennettaviksi halogeeni- tai hehkulamppujen tilalle. CorePro LED -kohdelamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU4 [GU4]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta	190 lm
Valovoima (nim.)	400 cd
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	63,33 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	190 lm

Käyttö- ja sähkötiedot	
Viivatiheys	- Hz
Syöttötaajuus	- Hz
Virrankulutus	2,6 W
Lampun virta (nim.)	350 mA
Vastaa teholtaan	20 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.66
Jännite (nim.)	12 V

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	79 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	MR11 [1,375 tuumaa / 35 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh


Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CorePro LEDspot LV

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D
Koko tuotenimi	CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D
Full EOC	871869670868200
Tilauskoodi	70868200
Tuotekoodi (12NC)	929001339202


SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696708682
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718696708699

Mittapiirros




Product	D	C
CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D	35 mm	37,5 mm


Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D




Accent Lighting Spots - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D




Light Distribution Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

CorePro LEDspot LV

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.